

メモリハイコーダ MR8870

メーカー 日置電機 測定項目 -

校正 AC 100 ~240V パッテリ CF ソフト 約 600g 0 ~40°C

80%以下



手のひらサイズで1Mサンプリングで突発現象を波形でキャッチし、記録間隔1msで実効値変動を長時間記録します。

測定機能	メモリレコーダ(高速記録)、実効値レコーダ(50/60Hz/DC専用)
測定対象	メモリレコーダ:DC~交流の瞬時波形記録表示 実効値レコーダ:商用電源(50±1Hz/60±1Hz)、DC※ロジック測定不可
測定モード	実効値レコーダ:チャンネルごとに選択(交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流)
チャンネル数	アナログ2ch+ロジック4ch
メモリ容量	12bit×2Mワード/ch(外部記憶:CFカードTypeIスロット×1:2GBまで)
電池寿命	約2時間※充電時間約200分
寸法	176(W)×41(D)×101(H)mm
付属品	ACアダプタ、USBケーブル、L9198接続コード×2、L9790接続コード×2、電源コード、ストラップ、クランプオンプローブ、ワニ口クリップ(赤・黒)×2、ソフト、CFカード、CFアダプタ、グラブークリップ(赤・黒)×2、コンタクトピン(赤・黒)×2、USB2.0カードリーダー

電源品質アナライザ PW3198

メーカー 日置電機 測定項目 監視・記録

校正 AC 100V パッテリ SD ソフト 約 2.6kg

0 ~50°C 80%以下



電力変換や制御等の応用システム全般の技術の普及、電力システムの複雑化に伴う電源トラブルを未然に防ぐべく、予防安全や実態調査に適しています。

測定項目	電圧、電流、電力、イベント測定
測定ライン	単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 ※ch4で電圧/電流測定(直流または交流)
入力ch数	電圧4ch(U1~U4)、電流4ch(I1~I4)
測定レンジ(電圧測定レンジ)	電圧測定:600.00Vrms、トランジェントオーバ電圧測定:6.0000kVpeak 電流測定レンジ:500.00A/50.000A ※9661使用時 電力測定レンジ(W/VA/var):300.00k(電流レンジ500.00A)、30.000k(電流レンジ50.000A)
データ記録	繰返し測定ON:最長55週間、繰返し測定OFF時:最長35日
電池寿命	約180分 ※充電時間約5時間30分
寸法	300(W)×68(D)×211(H)mm
付属品	ソフトウェア、電圧コード(赤・黄・青・灰・黒各1)、結線アダプタ、SDカード、ストラップ、クランプオンセンサ9661×4、クランプオンリークセンサ9675、ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、ショルダーベルト

電源品質アナライザ 3196

メーカー 日置電機 測定項目 監視・記録

校正 消耗品あり AC 100V パッテリ CF

約 2.25kg 0 ~40°C

80%以下 Op (オプション品別)



クランプオンセンサ 9661(標準)

クランプオンセンサ 9669(オプション)

電気エネルギーの異常を監視・記録し、異常発生時に原因を速やかに究明できる解析装置です。工場・ビルの電源品質の監視・記録に活躍します。

定格	単相2線、単相3線、三相3線、三相4線のいずれかと付加入力1ch
入力チャンネル数	電圧4ch、電流4ch
電圧測定レンジ	ch1~ch3:150.00/300.00/600.00 Vrms ch4:60.00/150.00/300.00/600.00 Vrms ±60.000/600.00Vpk (DC測定時)
電流測定レンジ	50.000/500.00 Arms(クランプオンセンサ9661使用時)
電池寿命	約30分
寸法	298(W)×67(D)×215(H)mm(突起含まず)
付属品	【本体側】ACアダプタ、ACコード、接地アダプタ、詳細取説用CD、結線アダプタ 三相4線用、結線アダプタ三相3線、9448コンセント入力コード、電圧コード 赤、電圧コード 青、電圧コード 黄、電圧コード グレー、電圧コード 黒×4、CFカード、カードアダプタ、ストラップ、9661センサ×4、【プリンタ側】RC-232Cケーブル、ACアダプタ、ACケーブル、バッテリーパック、バッテリーチャージャー
消耗品	記録紙
オプション品	クランプオンセンサ9669

音響・振動計測器

有書ガス検知器

水質測定器

粉じん計・風速計

鉄筋探査・コンクリート試験

探傷・厚さ・膜厚・硬度

その他非破壊検査機器

気象・水文観測機器

土質試験機

電子天秤・その他はかり

通信・安全管理機器

その他測定器

測量機

レーザー測量機・墨出器

その他測量機器

自動計測システム